




Tekniske data

Teknik:

Tæthedsklasse: IP20
Max strøm: 16A
Max spænding: 400V

Mål:

Dåse for lampeudtag: 68mm 926x-22 eller
74mm HWD30 eller alternativ PL-loftdåse
Dæksel: 82x12,5mm
Ledningshul: 7,5mm kan bores op til 13,5mm



Tilslutningsklemmer:

Afisoleringslængde: 10mm

Tilgang: 1,5mm² til 2,5mm² massiv leder

Afgang: 0,5mm² til 2,5mm² flertrådet-, mangetrådet-, eller massiv leder*

*Som afgangsledning anbefaler vi H03VV-F type 2x0,75, 3x0,75 eller 5x0,75mm²
Kun til brug med en afgangsledning.

Farve:

Ral 9010, Ral 7021, Ral 7035 eller perleghvid

WEXØE

Wexøe A/S, Lejrvej 31, 3500 Værløse, Danmark
Tlf. +45 4546 5800 - www.wexoe.dk

WEXØE

Wexøe lampeudtag

Dansk design - dansk produktion
- fra Wexøe til hele Danmark



Brugervejledning for
lampeudtag WLU Ø80



Instruktionsvideo

Scan QR kode for at se videoen.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl. For almindelige salgs og leveringsbetingelser henvises til www.wexoe.dk

Wexø lampeudtag

Lampeudtag til montering af lamper nedhængt i udtag med maksimal vægt på 5kg eller som tilslutningssted for lamper i ophæng. Lampeudtaget er forsynet med klemmer for montering af: Fase – Nul – Jord – M1/DALI+ samt M2/DALI-. Beregnet for forfra loftmontage i godkendte Kaiser dåser benævnt herunder eller Schneider Electric PL-loftdåse.



Bestillingsdata

FARVE	Hvid RAL 9010	Perlehid 9016	Antracit 9011
LAMPEUDTAG UNIVERSAL WEXØE	Best.nr. WLU Ø80 9010 Varenr. 79.16.010.530 EAN-nr. 5703 472 327242	Best.nr. WLU Ø80 9016 Varenr. 79.16.011.034 EAN-nr. 5703 472 334677	Best.nr. WLU Ø80 9011 Varenr. 79.16.010.705 EAN-nr. 5703 472 328836
DÆKSEL FOR LAMPEUDTAG	Best.nr. DLU Ø80 9010 Varenr. 79.16.010.682 EAN-nr. 5703 472 327921	Best.nr. DLU Ø80 PH Varenr. 79.16.011.047 EAN-nr. 5703 472 335728	Best.nr. DLU Ø80 9011 Varenr. 79.16.010.815 EAN-nr. 5703 472 329345
DÅSE FOR WLU LAMPEUDTAG, LUFTTÆT	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	9264-22 7917053062 4013 456 548299	
BÆREJERN FOR KAISERDÅSE TIL MONTERING OVER LOFT	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	WDB Ø68 79.17.012.964 5703 472 328867	
HULSAV MED FRÆSER FOR KAISER DÅSER Ø68MM	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	1083-70 79.97.019.479 4013 456 252509	
DÅSE FORFRA BRANDTÆT LOFT Ø74MM HWD30	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	9464-50 79.20.001.564 4013 456 535381	
HULFRÆSER Ø74MM MULTI 4000 TIL BRANDTÆT DÅSE	Best.nr. Varenr. EAN-nr.	1084-10 79.97.019.534 4013 456 253100	

Montering i Kaiser dåse model 9263-22, 9264-22 (Ø68mm) eller HWD30 (Ø74mm), der er godkendt til loftmontage

Der bores i loftet med en Kaiser 1083-10 (Ø68mm) 1084-10 (Ø74mm) hulsav eller tilsvarende, hvor man ønsker lampeudtaget. Installationskablerne indføres i dåsen via huller der modsvarer diameteren på det brugte kabel. Det er muligt at sløjfe op til fire kabler i lampeudtagets klemmer for Fase, Nul og Jord, samt to kabler i M1/DALI+ samt M2/DALI-.

De enkelte ledere afisoleres 10mm og indføres i klemmerne. Skal man demontere en leder, drejes skiftevis mod højre og venstre, samtidig med, at der trækkes i lederen. Lampeudtaget skubbes op over skrueene i dåsen, og drejes mod uret til skrueene er i bund, og skrueene spændes efterfølgende til.

Alternativ montering PL-loftdåse

Montagen for installation af PL-loftdåse og ovenstående montagevejledning af lampeudtag følges, dog drejes lampeudtag fast i dåse, ved at dreje med uret, og bruge skruehuller beregnet til PL-dåse.

Montering af lampeledning

Lampeledningen afisoleres ca. 50 mm og indføres under trækaflastningen, der trykkes op, indtil ledningen er fastholdt.

En skruetrækker indføres mellem klemmetop mærket "press" og udfræsning i udtag. Derved åbnes for ledningsindføring og ledningen føres ind, hvorefter skruetrækkeren trækkes tilbage igen, og tilslutningen er færdig.

Dækslet trykkes op mod udtaget, og drejes nu en 1/8 omgang med uret, og installationen og tilslutningen afsluttet.

Bemærk her, at den tilsluttede lampe ikke må belaste ledningen med større vægt, end ledningen kan bære. Hvis der er tale om en tungere lampe - maksimal 5kg - kan der skrues en 3mm krog op i centrum af udtaget for aflastning via kæde eller wire. I så fald udgår dækslet, og der skal afsluttes med en baldakin.

Demontering i omvendt rækkefølge, og lampeledningen løsnes ved at dreje aflasteren i pilens retning hvorefter ledningen er fri igen.

NB om bæreevne på dåsen

Bekendtgørelsen beskriver at dåsen skal kunne bære fem gange lampeudtagets maksimale belastning på 5kg, så godkendte dåser kan modstå belastning på 25kg.

Monteres i materiale som Troidtekt, vil dette ikke kunne opretholdes med forfra montering, og man skal opbygge, så bæreevne opfyldes, eventuelt med Wexø bærejern for 926x-22

Dette må ikke forveksles med at et lampeudtag kan bære 25kg, her gælder de maksimalt 5kg til enhver tid.