

# HP LaserJet Pro M404-serien



## Bedre tid til å fokusere på bedriften

Suksess i forretningslivet betyr å arbeide smartere. HP LaserJet Pro- M404 skriveren er designet for å la deg fokusere tiden din der den er mest effektiv – hjelpe deg med å utvide virksomheten din og ligge i forkant av konkurrentene.



HP LaserJet Pro M404dw



HP LaserJet Pro M404dn

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Hovedpunkter

- Tosidig utskrift
- To-bånds Wi-Fi og trådløs
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner
- HP Roam-aktivert
- Opptil 18 % i energibesparelser
- Høykapasitets tonerkassett



2-sided printing



High yield toner cartridge



USB drive



Wireless



Mobile printing



Low energy

## For fortsatt utvikling av deg og bedriften

- Hjelp til med å redusere mengden papir som brukes på kontoret ved å skrive ut på begge sider av arket.<sup>1</sup>
- Ta arkene og gå – uten å måtte vente. Denne enheten aktiveres og skriver ut raskt.<sup>2</sup>
- Trådløs utskrift, selv uten nettverket. Forbli tilkoblet med to-bånds Wi-Fi og Wi-Fi direct.<sup>3,4,5</sup>
- Problemfri utskrift fra enhver enhet, fra praktisk talt hvor som helst, til en HP-skriver – sikkert gjennom skyen.<sup>6</sup>

## Beste sikkerhet i sin klasse – oppdag og stopp angrep<sup>7</sup>

- En pakke med innebygde sikkerhetsfunksjoner hjelper med å beskytte skriveren fra å bli et inngangspunkt for angrep.<sup>7</sup>
- Bidra til å sikre konfidensiell informasjon med valgfri PIN/Pull-utskrift for å hente utskriftsjobber.<sup>8</sup>
- Du kan angi konfigurasjonen med HP JetAdvantage Security Manager (valgfritt).
- Unngå mulige angrep, og handle umiddelbart med øyeblikkelig varslings om sikkerhetsproblemer.<sup>9</sup>

## Enkelt utformet for å forenkle hverdagen

- Sett opp denne skriveren raskt og administrer enkelt enhetsinnstillingene for å bidra til mer effektive utskrifter.
- Få mest mulig ut av kontorplassen din med en skriver som passer godt inn i arbeidsstilen din.
- Koble til og kom raskt i gang med å skrive ut med smidig Wi-Fi-konfigurasjon fra smarttelefonen.
- Arbeid uten forsinkelser eller rot, med kassetter som har automatisk fjerning av forsegling.

## Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Unngå frustrerende nye utskrifter, bortkastet rekvisita og servicesamtaler ved å bruke originale HP-tonerkassetter.
- Du sparer papir fra første stund. Dupleksutskriftinnstillingen er innstilt på standard papirsparingsmodus.<sup>10</sup>
- Sparer opptil 18 % energi sammenlignet med tidligere produkter.<sup>11</sup>
- Bidra til å spare strøm med HP Auto-on/Auto-off-teknologi.<sup>12</sup>

## Produktomvisning

### HP LaserJet Pro M404dw vist

1. 100-arks universalbrett 1 støtter medier opp til 216 x 356 mm
2. Hi-Speed 2.0 USB-port, USB-port for jobblagring og PIN-utskrift, Gigabit Ethernet LAN-port
3. Bakdeksel (tilgang til utskriftsbane)
4. 2-linjers LCD-kontrollpanel
5. 150-arks utskuff
6. Utløserknapp for frontdeksel
7. Frontdeksel (tilgang til HP EcoSmart svarte tonerkassetter)
8. Automatisk tosidig utskrift
9. 250-arks papirskuff 2 støtter medier opptil 216 x 356 mm



## Kort om serien



Modell	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Hastighet	Opptil 38 spm (standard); Opptil 40 spm (HP High Speed)		
Tosidig utskrift	Manuell	Automatisk	
Kontrollpanelskjerm	2-linjers LCD		
100-arks universalbrett 1, 250-arks skuff 2	Ja		
Valgfri 550-arks skuff 3	Legg til opptil én		
Papirkapasitet (standard/maks.):	Opptil 350/900 ark		
Anbefalt månedlig sidevolum	Opptil 4000 sider		
Kassettkapasitet (A/X)	Svart: ~3000/10 000 sider		
To-bånds Wi-Fi med Bluetooth lavenergi	Ikke tilgjengelig		Ja

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Configurable Items	HP LaserJet 550-arks materskuff D9P29A
Rekvisita	CF259A HP 59A svart original LaserJet-tonerkassett (~3 000 sider)
	CF259X HP 59X høykapasitets svart, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider)
	CF259XC HP 59X svart kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks materskuff
Service og kundestøtte	UB9T8E HP 3 år neste virkedag for LaserJet Pro M404 Service
	UB9U3PE HP 1 år etter garanti neste virkedag for LaserJet Pro M404 Service

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Funksjoner	Skriv ut		
Kontrollpanel	2-linjers LCD; OK-knapp; Venstre-knapp; Høyre-knapp; Avbryt-knapp; Tilbake-knapp; Klar LED; Feil LED		2-linjers LCD; OK-knapp; Venstre-knapp; Høyre-knapp; Avbryt-knapp; Tilbake-knapp; Trådløsknapp; Klar LED; Feil LED; Wi-Fi LED
Utskrift	Laser		
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	Svart (A4, normal) Opptil 38 spm (standard); Opptil 40 spm (HP High Speed);	Svart (A4, normal) Opptil 38 spm (standard); Opptil 40 spm (HP High Speed); Svart (A4, tosidig): Opptil 31 bpm;	
Første side ut <sup>2</sup>	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,3 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,8 sek;		
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Fine linjer (1200 x 1200 ppt); Teknologi: HP FastRes1200, HP ProRes1200, econo-modus;		
Månedlig kapasitet <sup>3</sup>	Opptil 80 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum<sup>4</sup></b> : 750 til 4000		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, støtter roaming for enkel utskrift, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, Jobblagring med PIN-utskrift, N-opp-utskrift, sortering	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct-utskrift, roaming-kompatibel for enkel utskrift, HP ePrint, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, Jobblagring med PIN-utskrift, N-opp-utskrift, sortering	
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP Postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster		
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter		
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarger</b> Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde: 207,4 x 347,1 mm		
Dobbelt-sided utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Automatisk (standard)	

<b>Modell</b>	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
<b>Produktnummer</b>	W1A52A	W1A53A	W1A56A
<b>Prosesorhastighet</b>	1200 MHz		
<b>Tilkobling</b>			
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB på baksiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.3 AZ (EEE)		1 Hi-Speed USB 2,0; 1 verts-USB på baksiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.3 AZ (EEE) 802.11 b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio
<b>Trådløst</b>	Nei		Ja, innebygd to-bånds Wi-Fi; Godkjenning via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low Energy
<b>Mobil utskriftsfunksjon<sup>5</sup></b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; ROAM-kompatibel for enkel utskrift	HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; ROAM-kompatibel for enkel utskrift	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; ROAM-kompatibel for enkel utskrift; Wi-Fi® Direct-utskrift
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via nettjenester, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-nedlasting		
<b>Nettverksfunksjoner</b>	Innebygd 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X		
<b>Harddisk</b>	Ingen		
<b>Minne</b>	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB		
<b>Mediehåndtering</b>			
<b>Antall papirskuffer</b>	Standard: 2 ; Maksimum: 3		
<b>Medietyper</b>	Papir (vanlig, EcoFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt); Konvolutter; Etiketter		
<b>Mediестørrelse</b>	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, tilleggsskuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1, skuff 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (JIS enkle, JIS doble); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri skuff 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (JIS enkle, JIS doble)	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, tilleggsskuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1, skuff 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (JIS enkle, JIS doble); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri skuff 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (JIS enkle, JIS doble); Automatisk dupleksenhet: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)	

Modell	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktnummer	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff 1, 250-arks papirskuff 2 Standard utskuffkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri tredje 550-arks papirskuff		
Medievekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Skuff 2: Valgfritt 550 ark; Skuff 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ;		
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 900 ark		
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows-klient-OS (32/64-bits), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, diskret PCL6-skriverdriver. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , skriv inn produktnavn og søk, klikk på User Guides (Brukerhåndbøker) og angi produktnavnet og søk etter User Guide, søk etter (Product Name) – User Guide, søk etter avsnittet Supported Operating Systems (støttede operativsystemer), UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Up to Citrix Server 7.18. Hvis du vil ha mer informasjon, se <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux – Hvis du vil ha mer informasjon, se <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – Hvis du vil ha mer informasjon, se <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported for Compatible Network Operating systems, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. Se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. Se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> /laserjet	
Sikkerhetsadministrasjon	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, Runtime-kodeintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker lesing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Nettverk: Aktiver/deaktiver nettverksporter og funksjoner, ubrukt protokoll og deaktivering av tjeneste, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, community-passordendring; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access-godkjenning, SASL-godkjenning, brannmur og ACL; Kontrollpanellås, sertifikatkonfigurasjon, UPD PIN-utskrift, Syslog, signert fastvare, administratorinnstillinger, 802.1x-godkjenning (EAP-TLS og PEAP); Kryptert datalagring; Sikker datasletting; Automatiske fastvareoppdateringer; Sikker kryptert utskrift via valgfri jobblagring, kompatibel med ekstra HP JetAdvantage Security Manager		
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP WS Pro Proxy Agent; Skriveradministrators ressurssett for HP universal utskriftsdriver (driverkonfigurasjonsverktøy – driverimplementeringsverktøy – administrator for styrte utskrifter)		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H) <sup>6</sup>	Minste 381 x 357 x 216 mm; Maksimum: 381 x 781 x 241 mm;		
Pakningsstørrelse (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm		
Skrivervekt	8,22 kg	8,56 kg	
Pakningsvekt	10,2 kg	10,5 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C;		
Akustisk <sup>7</sup>	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A); Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A); Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)	
Strøm <sup>8</sup>	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Forbruk: 495 watt (aktiv utskrift), 5,5 watt (klar), 0,5 watt (hvilemodus), 0,5 watt (auto-av / vekking ved LAN, aktivert ved frakt), 0,05 watt (auto-av / manuelt på), 0,05 watt (manuelt av); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 V vekselstrøm (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 V vs (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) (ikke to spenninger, produkt varierer etter delenumre med nummerert alternativkode-identifikator). Ikke dobbeltspenning, strømforsyning varierer etter delenummer med # alternativkode-identifikator.; Forbruk: 495 watt (aktiv utskrift), 5,5 watt (klar), 0,5 watt (hvilemodus), 0,5 watt (auto-av / vekking ved LAN, aktivert ved frakt), 0,05 watt (auto-av / manuelt på), 0,05 watt (manuelt av); Typisk strømforsyning (TEC) <sup>9</sup> : Blue Angel: 1,10 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Forbruk: 495 watt (aktiv utskrift), 5,5 watt (klar), 0,5 watt (hvilemodus), 0,5 watt (auto-av / vekking ved LAN, aktivert ved frakt), 0,05 watt (auto-av / manuelt på), 0,05 watt (manuelt av); Typisk strømforsyning (TEC) <sup>9</sup> : Blue Angel: 1,10 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi		
Sertifiseringer <sup>10</sup>	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;	
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kvikksølvfri		
Blue Angel-samsvar	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita		
Opprinnelsesland	Produsert på Filippinene		
Innhold i esken <sup>11</sup>	HP LaserJet Pro M404n; Forhåndsinstallert HP 59A svart LaserJet-tonerkasset (kapasitet: 1500 sider); Kom i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Støtteark; Strømledning	HP LaserJet Pro M404dn; Forhåndsinstallert HP 59A svart LaserJet-tonerkasset (kapasitet: 3000 sider); Kom i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Støtteark; Strømledning	HP LaserJet Pro M404dw; Forhåndsinstallert HP 59A svart LaserJet-tonerkasset (kapasitet: 3000 sider); Kom i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Støtteark; Strømledning; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti, benk-/depotreparasjon. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontakt din leverandør eller gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i ditt område. (harddisk-kode 4E; garanti-ID A033)		

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Tosidig utskrift støttes ikke på M404n.
- <sup>2</sup> Målt ved å bruke ISO/IEC 24734 Office-pakke og funksjonstester, unntatt første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøyaktige hastigheten varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvarebruk, driver, dokumentkompleksitet, mediestørrelse, medieretning og medietype. HP High Speed kan kreve FW-opppgradering for å aktivere.
- <sup>3</sup> Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz og 5 GHz. Apper eller annen programvare, og en registrert HP ePrint-konto, kan også være påkrevd. Enkelte funksjoner krever kjøp av ekstra tilbehør. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> Funksjonen støttes bare på HP LaserJet Pro M404dw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.
- <sup>5</sup> Funksjonen støttes bare på HP LaserJet Pro M404dw. Mobilenheten må være koblet direkte til det trådløse nettverket til en Wireless Direct-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. En app eller driver kan være påkrevd, avhengig av mobilenheten. Lær mer på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>6</sup> For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE)-nettsporingsfunksjoner. Abonnement eller tilbehør kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2019 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Det er bare HP som tilbyr kombinasjonen av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv validere programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> for å se en liste over skrivere. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>8</sup> Tilleggs løsninger, som for eksempel HP Access Control eller HP JetAdvantage Private Print er påkrevd for å kunne bruke en valgfri nærkortleser. Pin-utskrift aktivert via USB installert på baksiden av enheten.
- <sup>9</sup> Varsler om umiddelbare trusler kan vises på enhetens kontrollpanel når en potensiell trussel oppstår fra ondsinnet innhold eller det finnes en bug eller sårbarhet i enhetens fastvarekode. Ta kontakt med firmaets IT-representant hvis denne feilen gir grunn til bekymringer. Eller kontakt HP Support, som kan undersøke årsaken gjennom å analysere enhetens syslog-data ved bruk av et standard SIEM-verktøy fra McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Feilmeldingen på kontrollpanelet kan vise en feilkode på en blå skjerm i løpet av kodesignaturkontroller eller minneskriverinntrenginger.
- <sup>10</sup> Avhengig av landoppsettsesifikasjoner.
- <sup>11</sup> Basert på intern HP-testing ved hjelp av normalisert TEC-verdi, 2019.
- <sup>12</sup> HP Auto-On-/Auto-Off-teknologifunksjoner er avhengig av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- <sup>4</sup> HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Lokal utskrift krever at mobilenheten og skriveren er på samme nettverk (vanligvis kobler Wi-Fi-tilgangspunkter sammen trådløse og kablede tilkoblinger), eller at de har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet. Fjernutskrift krever Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> hvis du vil ha mer informasjon. For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>6</sup> Uten skuffer og deksler uttrukket.
- <sup>7</sup> Akustiske verdier kan endres. Se oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Konfigurasjonstestet: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 40 spm i gjennomsnitt.
- <sup>8</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.
- <sup>9</sup> Blue Angel TEC tilsvare Best TEC. Krav til strømforsyning er basert på landet/området hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette skader skriveren, og gjør produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 115V-enhet.
- <sup>10</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- <sup>11</sup> Kapasitet for kassetter i esken: Kapasiteten på 1500 svart/hvit-sider er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer. Sideantallet kan variere etter kundens utskriftsforhold og bruk.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA Oktober 2021

