



# HP USB-C G5 Essential Dock

## Utvid det som er mulig

Denne kompakte dockingstasjonen holder skrivebordet ryddig, og sørger for at du har alt du trenger for å få jobben gjort. Med en enkel USB-C®-kabel<sup>1</sup> kan du åpne portene til alt tilbehøret, koble til opptil tre skjermer med høy oppløsning,<sup>2</sup> få en stabil Ethernet-tilkobling og mye mer ...alt mens du lader den bærbare PC-en.<sup>1</sup> Rydd skrivebordet og tankene med denne HP USB-C G5 Essential-dockingstasjonen.



### Sømløs produktivitet

Gjør det lille ekstra med bare en enkel USB-C®-kabel.<sup>1</sup> Denne essensielle dockingstasjonen driver og støtter effektivt 4 USB-A-porter for alt tilbehøret ditt, opptil 3 skjermer med høy oppløsning<sup>2</sup> og en stabil Ethernet-tilkobling – samtidig som den leverer 65W med strøm til den bærbare PC-en din.

### Flere porter, færre begrensninger

Denne essensielle dockingstasjonen er designet for å fungere med det du jobber med.<sup>1</sup> Den er kompatibel med de fleste USB-C®- eller Thunderbolt™-aktiverte PC-er,<sup>5</sup> og de forskjellige portene gir plass til alt tilbehøret ditt.

### Enkelt oppsett. Essensiell administrerbarhet.

Koble til dockingstasjonen og kom i gang med forretningsdriften. Det er enkelt å holde seg oppdatert med essensielle administrasjonsfunksjoner<sup>1</sup>, inkludert tilkoblede fastvareoppdateringer,<sup>3</sup> PXE-oppstart,<sup>4</sup> LAN-/WLAN-svitsjing med mer.

### Kompakt møter innvirkning

Rydd unna rotet på skrivebordet ved hjelp av en kompakt dockingstasjon som ikke tar mer plass enn 5 x 5 tommer. Med kun en enkel kabeltilkobling.

# HP USB-C G5 Essential Dock

---

## **Tilkoblet fastvareoppdatering**

IT kan administrere fastvareoppdateringer for dockingstasjonen mens de er koblet til verts-PC-en.<sup>3</sup>

## **PXE-oppstart**

Start datamaskinene via et nettverksgensesnitt, og gi IT muligheten til å konfigurere den ansattes enhet eksternt.<sup>4</sup>

## **LAN-/WLAN-svitsjing**

Slå av WLAN-antennen automatisk når du er koblet til LAN-kabelen. Når du ikke er koblet til med LAN-kabelen, svitsjer enheten automatisk fra kablet nettverkstilkobling til Wi-Fi.<sup>1</sup>

## **Innenbånds MAC-adressegjennomføring**

Få tilgang til den bærbare PC-ens innenbånds MAC-adresse selv om den er koblet til gjennom dockingstasjonens LAN ved bruk av MAC-adressegjennomføringsfunksjonen (MAPT).<sup>5</sup>

# HP USB-C G5 Essential Dock



Produktnummer	72C71AA
Kompatibilitet	Testet og støttes på GB/G9 bærbare HP-PC-er, Apple MacBook Air Retina 2020, Google Pixelbook Go, Google Pixelbook Go 2, Apple MacBook Pro M1 2020, MacBook Air M1 2020 og Dell Latitude 7420. For kompatibilitet med bærbare HP-PC-er, kan du gå til <a href="https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en">https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en</a> og søke etter bærbar PC.
UPC-nummer	197029013002
Port og kontakter	Foran: 1 SuperSpeed USB Type-C®? 5 Gbps signalhastighet (opptil 15 W USB-strømløsing) Side: 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signalhastighet (lading); 1 kombinert lydkontakt Bak: 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet (lading)
Strømadapterport	1 x 4,5 mm
Strømforsyning	120 W <sup>8</sup>
Tilkoblingstype	1 USB Type-C®-kabel foran for tilkobling til vertssystem (opptil 65 W USB-strømløsing)
Administrasjonsfunksjoner	PXE-oppstart; LAN-/WLAN-svitsing; Tilkoblet fastvareoppdatering; Innenbånds MAC-adressegjennomføring <sup>4,1,3,6</sup>
Strøm til systemet	Opptil 65 W via USB Type-C®? (både HP- og ikke-HP-vertsenheter) <sup>1</sup>
Strømløsningsprofiler (PD)	5V / 5A; 9V / 5A; 12V / 5A; 15V / 5A; 20V / 5A; 10V / 5A
Kabellengde	1 m
Støtte for ekstern skjerm	Opptil tre skjermer støttes, avhengig av vertsenhetens funksjonalitet. Tre 4K-skjermer krever en DisplayPort 1.4™-maskin med skjermstrømningskomprimering. Hvis systemet ikke støtter skjermstrømningskomprimering, må systemet støtte DisplayPort 1.4™ når høyoppløsningsmodus er aktivert i systemet. <sup>2,7</sup>
Strømknappstype	Mekanisk strømknapp med LED-indikator for å drive eller vekke vertssystemet <sup>1</sup>
Produktmateriale	Plast
Primær produktfarge	Svart
Kompatible operativsystemer	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™; Linux ThinPro 8.0
Systemkrav, minimum	USB Type-C® (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™)
Innhold i esken	HP USB-C G5 Essential Dock; 120 W strømadapter; Vekselstrømløsning; Hurtigoppsettplakat; Garantikort
Mål (L x B x H)	122 x 122 x 45 mm
Vekt	0,68 kg
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	1 standard Kensington-låsespor <sup>9</sup>

# HP USB-C G5 Essential Dock

## Fotnoter

<sup>1</sup> Denne dockingstasjonen støtter for øyeblikket ikke utenforliggende MAC-adressegjennomføring. Denne dockingstasjonen støtter innenbånds MAC-adressegjennomføring på HP G8- og G9-støttede kommersielle bærbare PC-er og krever en NIC-driver som du kan finne på <https://support.hp.com>. Innenbånds MAC-adressegjennomføring krever at operativsystemet Windows kjører for å fungere. På- (S0) og hvilemoduser (S3) støttes. Utenforliggende MAC-adressegjennomføringsfunksjonalitet er planlagt for første halvdel av 2023 gjennom en fastvareoppdatering. For USB-C® alt-modusfunksjonalitet må vert-PC støtte DisplayPort™ Alt-modusprotokollen gjennom USB-C® eller Thunderbolt™-porten. Lading og portreplikering støttes på bærbare PC-er som har implementert bransjespesifikasjonene USB-C® Alt-modus. Strømbryteren for å slå på eller vekke systemet fungerer bare på HP eller HP-støttede bærbare PC-er. PXE-oppstartsfunksjonalitet er avhengig av at verstsystemets fastvare har EFI-driveren tilgjengelig. Tilkoblet fastvareoppdatering krever at sluttbrukeren er til stede helt til fastvareoppdateringsprosessen er fullført. HP leverer ikke Ethernet- og lyd drivere på Mac-PC-er.

<sup>2</sup> Videooppløsning og støtte er avhengig av den bærbare PC-ens maksimale kapasitet. Støtter 3 x FHD ved 60 Hz, 2 x QHD ved 60 Hz, 3 x 4K (krever en DisplayPort™ 1.4-maskin med skjermstrømningskomprimering. Hvis systemet ikke støtter skjermstrømningskomprimering, må systemet støtte DisplayPort™ 1.4 med høy oppløsningsmodus aktivert i systemet).

<sup>3</sup> Dockingstasjonen kan ikke brukes mens oppdateringen pågår.

<sup>4</sup> PXE-oppstartsfunksjonalitet avhenger av om verstsystemets fastvare har EFI-driveren tilgjengelig.

<sup>5</sup> Ikke alle funksjoner fungerer i alle operativsystemer eller på alle HP- eller ikke-HP-enheter.

<sup>6</sup> Denne dockingstasjonen støtter for øyeblikket ikke utenforliggende MAC-adressegjennomføring. Denne dockingstasjonen støtter innenbånds MAC-adressegjennomføring på HP G8- og G9-støttede kommersielle bærbare PC-er og krever en NIC-driver som du kan finne på <https://support.hp.com>. Innenbånds MAC-adressegjennomføring krever at operativsystemet Windows kjører for å fungere. På- (S0) og hvilemoduser (S3) støttes. Utenforliggende MAC-adressegjennomføringsfunksjonalitet er planlagt for første halvdel av 2023 gjennom en fastvareoppdatering.

## Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

<sup>7</sup> Skjermstrømningskomprimerings-støttet (DSC) versjon og fargeformat er avhengig av grafikkfunksjonalitet. Skjermstrømningskomprimering (DSC) deaktiveres når skjermen er koblet til VGA-porten eller en ekstern DP2 VGA-dongel.

<sup>8</sup> Kan ikke bruke en wattstyrke på under 120 W. Kun 120 W eller mer. Høyere wattstyrke gir ikke systemet mer strøm.

<sup>9</sup> Lås selges separat.

