



HP Neverstop Laser MFP 1201n

Neverstop-utskrift. Slutt aldri å spare.

Eksepsjonell valuta for pengene rett ut av esken – spar opptil 60 % på toner¹ med toner til 5000 sider inkludert.² Få opptil 7x flere sider rett ut av esken.³ Skriv ut, skann, kopier og fyll på ny toner for mindre.¹ Skriv ut og skann fra hvor som helst med HP Smart-appen.⁴



Hovedpunkter

- Skriv ut, skann, kopier
- Opptil 20 spm monoutskrift
- Toner til 5000 sider i esken
- Toner som du kan fylle på selv
- Kompatibel med HP Smart-appen
- Ethernet-tilkobling
- 150-arks innskuffkapasitet



Spar opptil 60 % på toner¹

- Stol på tonerbesparelser rett ut av esken.¹ Spar opptil 60 % på toner hver gang du fyller på.¹
- Laserkvalitet med besparelser. Få den laveste tonerkostnaden sammenlignet med tradisjonelle HP-tonerkassetter.¹
- Med allsidig MFP-ytelse får du unnagjort oppgavene – skriv ut, skann og kopier.
- Virksomheten trenger ikke å vente på skriveren. Maksimer oppetiden med raske utskriftshastigheter.

Opptil 7x flere sider enn andre lasere i sin klasse³

- Med mer toner i esken får du opptil 7x flere sider enn lasere i samme klasse.³
- Få tusenvis av sider rett ut av esken – toner til 5000 sider er inkludert.²
- Med en papirskuff med plass til 150 ark, kan du håndtere store utskriftsjobber og legge i papir sjeldnere.

Spar hver gang du fyller på¹

- Med HPs påfyllingssystem for toner blir tonerpåfyllingen enkel, praktisk og sølefri.⁵
- Enkel påfylling av toner. Få full tonerkapasitet raskt med tonerpåfyllingssettet.⁶
- Med denne nyskapende laserskriveren får du eksepsjonell kvalitet, side etter side.
- Skriv ut alle dokumenter med skarp tekst og fet svart.

Vær produktiv uansett hvor du er

- Med HP Smart-appen kan du skrive ut, skanne og sende en sikker faks fra hvor som helst.⁴
- Du kan enkelt dele ressurser – få tilgang til og skriv ut med Ethernet-nettverk.
- Med tilpassbare snarveier sparer du tid og eliminerer trinn i repeterende oppgaver.⁴

Produktomvisning

HP Neverstop Laser MFP 1201n vises

1. Ikonisk LCD-skjerm
2. HP Smart – mobil utskriftsapp
3. 100-arks utskuff
4. Planskanner
5. Hi-Speed USB 2.0-port
6. 20 spmA4
7. Innebygd Ethernet
8. 150-arks papirskuff
9. Forhåndsinstallert original HP-tonerkassett gir opptil 5000 sider



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1143A HP 143A Svart original Neverstop tonerpåfyllingssett (2 500 sider)
	W1143AD HP 143AD dobbeltpakning svart original Neverstop tonerpåfyllingssett (Per sett: 2500 sider)
	W1144A HP 144A svart original laserbildetrommel (20 000 sider)
Service og kundestøtte	UB4Y5EHP 3 års standard utskiftingstjeneste for Neverstop Laser 1200 UB4Y2E HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E – tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Midtøsten, Adriaterhavet, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Slovenia, Tyrkia. UB4Y2E– tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Produktnummer	5HG89A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann
Kontrollpanel	ICON LCD
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Opptil 20 spm;
Første side ut	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,5 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 15 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 x 2 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 ppt);
Månedlig kapasitet	Opptil 20,000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 250 til 2500 sider
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, HP Smart-appen, HP smartoppgave
Standard skriverspråk	PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dobbeltstidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Kopiering	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 14 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Lysere/mørkere; Optimer; Papir; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %
Skanning	
Skannefilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner; Skanneteknologi: D-CIS; Twain-versjon: Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 ppi
Avanserte skannerfunksjoner	Nei
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Prosessorkapasitet	500 MHz
Tilkobling	
Standard	Høyhastighets USB 2.0-port; Rask Ethernet 10/100-base
Trådløst	Nei
Mobil utskriftsfunksjon ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart-appen; Mopria™-sertifisert
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/autolP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Harddisk	Ingen
Minne	Standard: 64 MB ; Maksimum: 64 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1 innskuff ; Maksimum: 1 innskuff
Medietyper	Vanlig papir; Tykt papir; Bond-papir; Etikett; Lett papir; Konvolutt
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 105 x 148,5 mm til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): A6; A5; A4; Nr. 10 konv; C5 Konv; DL-konv; B5(JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm til 216 x 356 mm

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Produktnummer	5HG89A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	60 til 120 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 150; Konvolutter: 1 Maksimum: Opptil 150 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 100 ark
Kompatible operativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves; USB-Linux (mer informasjon under https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves; USB-Linux (mer informasjon under https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB
Medfølgende programvare	For Windows OS: HP-installeringsprogram for programvare, HP-avinstallasjonsprogram for programvare (unntatt Win8 +), HP PCLm5-skriverdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Enhetskonfigurasjon og -programvare, Online brukerhåndbøker, HP Printer Assistant, HP-skannerdriver, HP-skannerprogram, HP-produktforbedringsundersøkelse; For Mac OS: Velkomstskjerm (videresender brukere til http://HP.com eller OS App Source for LaserJet-programvare)
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maksimum: 380,5 x 385 x 521 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	481 x 390 x 421 mm
Skrivervekt	8,73 kg
Pakningsvekt	11,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 50°C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm²	Krav: 220 V til 240 V nominelt ved +/-10 % (min. 198 V, maks. 264 V), 50 til 60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Forbruk: 338 watt (aktiv utskrift), 3,3 watt (klar), 0,95 watt (hvilemodus), 0,1 watt (manuell av); Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 0,677 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi
Sertifiseringer	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC: 2013, ICES-003 Utgave 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i de enkelte land. Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken⁴	HP Neverstop Laser 1201n-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original bildetrommel (5000 siders kapasitet, 20 000 siders nyttig levetid); Referansehåndbok; Installeringshåndbok; Støtteark; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Strømlledning
Garanti	Ett års standard begrenset maskinvaregaranti og få opptil 3 års utvidet garanti ved registrering på http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fotnoter

¹ Basert på intern HP-sammenligning av MRSP og kostnad per side for HP LaserJet Pro M115 og HP LaserJet Pro MFP M28 i samme klasse med standardfylling HP 44A / 48A svart original LaserJet-tonerkassett, fra mars 2020. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

² Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på trykte sider og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO / IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

³ Basert på HP LaserJet Pro M115 og HP LaserJet Pro MFP M28 med standardfylling HP 44A / 48A svart original LaserJet-tonerkassett med ISO-kapasitet på 500 sider. Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på de utskrevne sidene og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

⁴ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> for informasjon om lokale utskriftskrav. Visse funksjoner / programvare er kun tilgjengelig på engelsk. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat.

⁵ Når den brukes i samsvar med oppsettinstruksjonene.

⁶ Tonerpåfyllingssett følger ikke med skriveren; kjøpes separat.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Apple AirPrint – den mobile enheten må ha AirPrint®. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 – Krever at du er registrert for Google Cloud Print™ og har en Google-konto. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.

³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.

⁴ HP svart original laserbildetrommel (innledende 5000 siders svart tonerkapasitet er gitt, med 20 000 siders levetid for bildetrommel). Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer.

<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

