



# HP LaserJet Tank 2504dw-printer

Erhvervsrettet kapacitet med op til 5.000 siders forudpåfyldt toner og en ultralav pris pr. side.<sup>1</sup>

Oplev alle de erhvervsrettede funktioner og besparelse med HP LaserJet Tank 2504dw-printer med op til 5.000 sider forudpåfyldt originalt HP-toner.<sup>1</sup>



## Få print i høj kvalitet til den laveste pris pr. side<sup>2</sup>

- Udviklet til printning i store mængder — tanken er forhåndsopfyldt med toner svarende til 5.000 sider.
- Medvirker til at spare på påfyldninger ved hjælp af HP-tonerpåfyldningssæt med høj kapacitet.
- Giver fantastisk kvalitet med skarp tekst og fed sort — side efter side.

## Påfyld nemt toner på 15 sekunder med original HP-toner<sup>1</sup>

- Påfyld nemt original HP-toner på bare 15 sekunder.<sup>1</sup>
- Mindre nedetid med 2.500 og 5.000 siders HP-tonerpåfyldning.<sup>2</sup>
- Det originale HP-tonerpåfyldningssæt har et unikt design og er fremstillet med mere end 75 % mindre plastik.<sup>3</sup>

## Alle funktioner til erhvervsrettet kapacitet.

- Du kommer hurtigt gennem mange sider med automatisk dobbeltsidet udskrivning.
- Print, scan og del når som helst og hvor som helst med HP Smart-app.<sup>4</sup>
- Lav vedligeholdelse med billedtromle på op til 50.000 sider med lang levetid.<sup>5</sup>
- Afgørende beskyttelse til hverdagens behov med HP Wolf Essential Security.

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Tank 2504dw-printer vist

1. Dual-band Wi-Fi® med selvgenndannelse og Bluetooth LE
2. Hurtig tosidet udskrivning
3. Spildfrit 15-sekunders HP-tonerpåfyldningssystem
4. HP Wolf Essential Security
5. Forudopfyldt med original HP-toner til 5.000 sider
6. 50.000-siders billedtromle
7. Vær produktiv på farten med HP Smart-appen



## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	<b>W1530A</b> HP 153A original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 2.500 sider)
	<b>W1530X</b> HP 153X original LaserJet Tank-tonergenopfyldningssæt sort (Omkring 5.000 sider)
Service og support	<b>U04T6E</b> 3 års standardombytning (fås i alle EMEA-lande undtagen Adriaterhavsområdet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)
	<b>U04T3E</b> 3 års ombytning næste hverdag (fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	HP LaserJet Tank 2504dw-printer
<b>Produktnummer</b>	ZR7F4A
<b>Funktioner</b>	Print
<b>Kontrolpanel</b>	LCD med ikoner; 2 indikatorlys (Wi-Fi, Opmærksomhed); 5 knapper (Wi-Fi, info, genoptag, annuller, afbryder)
<b>Udskriv</b>	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	<b>Sort (A4, normal):</b> Op til 22 sider/min.; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 14 billeder pr. min.
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 8,0 sek.; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 8,4 sek.
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> Op til 600 x 600 dpi; <b>Teknologi:</b> 600 x 400 dpi; 600 x 600 dpi
Normeret forbrug pr. måned	Op til 25000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 250 til 2500
Printerens avancerede softwarefunktioner <sup>3,4</sup>	Automatisk dupleksprint, HP Auto-tænd/sluk, HP Smart-app
Standardprintersprog	PCL5; UR; PWF
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmargener</b> Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 215,9 x 355,6 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Processorhastighed	500 MHz
<b>Tilslutning</b>	
Standard	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-specifikationer); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE
Mulighed for mobiludskrivning <sup>5</sup>	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-print
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Netværksegenskaber	Ethernet 10/100Base-TX; Indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
<b>Harddisk</b>	Ingen
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 64 MB; <b>Maksimum:</b> 64 MB SDRAM
<b>Mediehåndtering</b>	
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 1; <b>Maksimum:</b> 1
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, bond, label, let papir, konvolutter
Medieformat	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> 102 x 152 til 215,9 x 355,6 mm <b>Understøttet (metrisk):</b> A6; A5; A4; Nr. 10-konvolutter; C5-konvolutter; DL-konvolutter; B5-konvolutter; B5(UIS); B6 (UIS); 216 mm x 340 mm; Tilpasset
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> Op til 250 ark og 10 konvolutter <b>Standard udgang:</b> Op til 250 ark og 10 konvolutter <b>Valgfrit input:</b> Op til 250 ark og 10 konvolutter
Medievægt	60-163 gram enkeltark
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> almindeligt, light 1, ecoEfficient, Heavy1 og Heavy2 <b>Maksimum:</b> op til 250 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> 100 ark Konvolutter; op til 10 konvolutter <b>Transparenter:</b> Understøtter IKKE transparente <b>Maksimum:</b> 100 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux (få flere oplysninger på <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Minde systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge. <b>Mac:</b> Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, 2 GB HD; Kræver internetforbindelse
<b>Medfølgende software</b>	Ingen cd-indbakke (undtagen Indonesien og Kina Gov) Software, som kan downloades fra <a href="http://hp.com">hp.com</a> eller <a href="http://123.hp.com">123.hp.com</a> #CD omfatter HP's program til fjernelse af software, printerdriver og andre vigtige værktøjer
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Sikker bootstart, Sikker firmwareintegritet, Runtime-kodeintegritet, adgangskodebeskyttet EWS, sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 er deaktiveret som standard; OpenSSL version 1.1.1, Aktiver/deaktiver netværksporte; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af fællesskabsadgangskode; Sikre standarder, krypterede data i hvile, aktiv FW-opdatering, administratoradgangskode som standard, Cipher og TLS-valg; Kontrolås; Sikker opsætning via Wi-Fi
<b>Printeradministration</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Mål og vægt</b>	
Printermål (B x D x H)	<b>Minimum</b> 348,7 x 285 x 214,8 mm; <b>Maksimum:</b> 348,7 X 390,5 X 214,8 mm
Printervægt	6,2 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 32,5°C <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 60°C
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,2 B(A) <b>Lydtryk:</b> 50 dB(A)
<b>Strømforsyning<sup>3</sup></b>	<b>Krav:</b> Printer: 110V; RMNL12543A; Nominel spænding: 110-127 V; Nominelt strømforbrug: 5,2 A; Frekvens: 50/60 Hz; Printer: 220V; RMNL12543E; Nominel spænding: 220-240 V; Nominelt strømforbrug: 2,9 A; Frekvens: 50/60 Hz; <b>Forbrug:</b> Aktiv printning: 354 w, klar: 1,59 w, dvale: 0,46 w, manuel slukning: 0,05 w, automatisk sluk/manuel tænd: 0,05 w, automatisk sluk/Wake on LAN: 0,4 w; <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Energy Star: 0,187 Kwh/uge; Blue Angel: 0,197 Kwh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Intern (Indbygget) strømforsyning
<b>Teknologi til energibesparelse</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
<b>Certificeringer</b>	RCM (Australien), TÜV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodja, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR32:2015 og CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Klasse B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, del 15 klasse B/ICES-003, udgave 6 Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret <b>Blue Angel-kompatible</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer <b>Telegodkendelser:</b> Trådløs: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328; V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC Titel 47 CFR, Del 15 Paragraf C og E / RSS 247 Udgave 1, 2015 og RSS 102 Udgave 5, 2015; IEC 623 11:2007 / EN62311:2008
<b>Miljøspecifikationer for bæredygtighed</b>	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Indeholder genanvendt genbrugsplast
<b>Fremstillet i</b>	Fremstillet i Vietnam
<b>Pakkens indhold<sup>7</sup></b>	ZR7F4A HP LaserJet Tank 2504dw-printer; Original HP LaserJet Tank-billedromle (opstart cirka 5000 sider tonerkapacitet sort medfølger); Strømløsning; Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Foldere med bestemmelser/understøttelse
<b>Garanti</b>	Op til 3 års udvidet garanti ved registrering inden for 60 dage på <a href="http://www.hp.com/go/lasertank-warranty">www.hp.com/go/lasertank-warranty</a>

## Fodnoter

<sup>1</sup> Ved brug i overensstemmelse med instruktionerne. Gennemsnitlig genopfyldningstid baseret på HP's interne test.

<sup>2</sup> Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede siders indhold samt andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Ekstra printede sider kræver genopfyldning af toner. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> Mere end 75 % mindre plastik beregnet på en sammenligning af plastikvægten i HP Neverstop Laser 103/143 A/AD og HP Laser NS 108 A/AD-tonergenopfyldningssæt og tilhørende emballage.

<sup>4</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på [HPsmart.com](http://HPsmart.com). Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

<sup>5</sup> Billedtromlens kapacitet er cirka 50.000 sider med enkelt-sidede printning (letter eller A4-størrelse). Der er mange faktorer, som afgør tromlens aktuelle holdbarhed, som f.eks. temperatur, luftfugtighed, papirformat, tonertype og andre variabler. Billedtromlen kan udskiftes via autoriseret serviceudbyder.

## Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

<sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>3</sup> HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.

<sup>4</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; Abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på: <http://www.HPSmart.com>. Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.

<sup>5</sup> Mobilenhed skal være tilsluttet Wi-Fi Direct®-signal på en Wi-Fi Direct-understøttet All-In-One-enhed eller -printer inden printning. Flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

<sup>6</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

<sup>7</sup> Original HP LaserJet Tank-billedtromle (opstart cirka 5.000 sider tonerkapacitet sort medfølger). Få flere oplysninger om printerens kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

